

Junior DC



- 1, 2, 4 stations
- 2 programmes indépendants
- 3 départs d'arrosage par programme
- Water Budget: de 10% à 200%

Le programmateur électronique Junior DC alimenté par batterie est la solution idéale en cas de problème d'alimentation électrique sur votre terrasse ou dans votre jardin. De plus, grâce à son boîtier IP68, il peut être installé dans un regard ou fixé à un mur en plein air. Ce petit programmateur, ce connecte directement à une vanne, il permet de gérer jusqu'à quatre zones avec trois départs d'arrosage pour chacun des deux programmes réglables, garantissant ainsi une grande flexibilité et précision dans votre système d'irrigation, notamment avec la possibilité de connecter un capteur pluie.



Caractéristiques

- Durée d'arrosage de 1 à 155 minutes (2,5 heures), en incrément de 1 minute
- Programmation d'arrosage: 7 jours hebdomadaires ou par intervalle de 1 à 14 jours
- Indicateur de charge de batterie
- Fonction effacement programme
- «Stacking» Programme
- Fonction interruption de l'arrosage par temps pluvieux
- Couvercle pour protection de l'écran

Caractéristique Additionnelles

- Fonctionnement avec solénoïde Irritrol DCL 9 Volt
- Programmateur complètement étanche IP68

Spécifications

- Alimentation: 1 pile alcaline 9V
- Sortie 9 – 12 V pour solénoïde impulsion Irritrol DCL
- Fonctionnement par électrovannes avec solénoïde à impulsion DCL 9-12V, 2 fils, 2 ou 3 voies

Dimensions

- Hauteur: 14 cm
- Largeur: 8,25 cm
- Epaisseur: 7,6 cm

Options

- Capteur pluie



Distance maximum entre le programmeur et les électrovannes avec solénoïdes DCL

Section Câble (mm ²)	Distance max (m)
0,5	100
1,0	200
1,5	300

Codification

Code	Description
JRDC-1-R	Junior DC, programmeur électronique à batterie, 1 station, sans solénoïde
JRDC-2-R	Junior DC, programmeur électronique à batterie, 2 stations, sans solénoïde
JRDC-4-R	Junior DC, programmeur électronique à batterie 4 stations, sans solénoïde
JRDC-1-2400MT	Junior DC, programmeur électronique à batterie 1 station, avec solénoïd DCL et Vanne 2400 sans contrôle du débit
JRDC-1-25003	Junior DC, programmeur électronique à batterie 1 station, avec solénoïde DCL et Vanne 2400 avec contrôle du débit
DCL	Solénoïde impulsion Irritrol