



## PROGRAMMATEUR WOOBEE BLUETOOTH



# WooBee

LE PROGRAMMATEUR D'ARROSAGE  
LARGE ECRAN À PILE BLUETOOTH®

Compatibilité	électrovanne 9V
Entrée	ou
Stations	<b>1/2/4/6</b>
Alimentation	1x9V ou 4xAAA
Connexion	<b>Bluetooth®</b>
Étanchéité	<b>IP68</b>
Contrôle	



## WooBee

WooBee est un programmeur d'arrosage à pile Bluetooth® et étanche. Il est doté d'un large écran permettant une lecture et une programmation facile en utilisant simplement les boutons. Il est programmable en Bluetooth® via l'application MySolem. Son utilisation est parfaite pour les installations ne disposant pas d'alimentation électrique et susceptibles d'être immergées comme dans les regards de vannes.



### Facile à utiliser

Le WooBee peut être programmé de 2 manières différentes soit grâce à l'écran et aux boutons soit en bluetooth via l'application MySOLEM



### Facile à Programmer

Grâce à ces 12 programmes disponibles, programmez votre arrosage en choisissant un seul programme pour toutes vos stations ou bien un programme différent pour chaque station.



### Détecter les fuites

En connectant sur l'entrée Sensor un compteur d'eau avec sa tête à impulsion et en paramétrant dans l'application MySOLEM tous vos seuils (débits par stations, volume journalier), le WooBee arrête votre arrosage dès qu'une fuite, une surconsommation, une sous consommation survient.



### Batterie longue durée

Le WooBee peut fonctionner soit grâce à une pile 9V soit avec 4 piles AAA 1,5V. Pour obtenir une gestion parfaite du niveau de pile du WooBee, sélectionnez le type de pile dans l'application MySOLEM.



### 100% étanche IP68

Classifié IP68 (résistant à l'eau et à la poussière)



### Maintenance facile

Alerte de batterie faible, sauvegarde permanente des programmations, etc.



## TESTEZ LA SIMPLICITÉ



### APPLICATION MySOLEM GRATUITE



#### INSTALLATION

Sur fil jaune : Connexion sonde de pluie ou compteur d'eau avec capteur à impulsion (max. 10Hz).  
Connexion vanne maîtresse  
Connexion solénoïde 9V à impulsion.  
Distance max. WooBee et solénoïde : 30m  
Température d'utilisation : de -20°C à 60°C

#### FONCTIONNEMENT

Écran LCD  
100% étanche (IP68)

Piles alcaline 9V 6AM6 ou 6LR61  
ou 4 piles AAA LR03  
Bluetooth® Smart 4.0 Low Energy  
Sauv. permanente de la programmation  
Sauv. de l'horloge interne en cas de coupure d'alimentation < 30 s

#### DIMENSIONS

Largeur : 14 cm  
Hauteur : 5,5 cm  
Profondeur : 9 cm

+ 33 (0)4 67 59 24 25  
solem.fr | commercial@solem.fr  
ZAE La Plaine - 5, rue Georges Besse - 34830 CLAPIERS