



LR-IS-FL

LE PROGRAMMATEUR
D'ARROSAGE SECTEUR
LONGUE PORTÉE LoRa™

Contrôleur de votre consommation d'eau

Compatibilité

électrovanne 24V



Modèles


Stations

2/4/6/9/12

Entrée sensor



ou



Alimentation

24 VAC



Connexion



Portée

800 m

Contrôle



*Plage variable en fonction de la configuration de l'installation



LR-IS-FL

LR-IS-FL est le programmeur d'irrigation longue portée LoRa™ & Bluetooth® fonctionnant sur secteur. Grâce à l'association avec une passerelle LR-MB ou LR-BST de technologie LoRa™, le LR-IS-FL se commande à distance via les applications et plateforme MySOLEM. Le branchement sur l'entrée sonde d'un capteur à impulsion d'un compteur d'eau permet de superviser une surconsommation, un sur-débit, une sous-consommation, un sous-débit ou une fuite (hors programmation d'arrosage).



Simple et complet

Le paramétrage, la programmation, les commandes manuelles sont ultra-simples.



Maîtrisez votre consommation d'eau

Détection de fuite ou de consommation anormale et suivi des consommations sur MySOLEM.



Radio LoRa™

Une portée radio LoRa™ inégalée (un minimum 5 fois plus importante que les radios standards du marché) entre une passerelle LR-MB ou LR-BST et votre programmeur LR-IS-FL.



MySOLEM

Gestion à distance avec l'application et plateforme MySOLEM.



TESTEZ LA SIMPLICITÉ



APPLICATION MySOLEM GRATUITE



INSTALLATION

Sur fil bleu : connexion sonde de pluie* ou compteur d'eau avec capteur à impulsion (max.10Hz)
Transformateur externe 230V/24VAC
Bornier de raccordement électrique
Vanne maîtresse
Connexion solénoïde 24V
Température d'utilisation : de 0°C à 50°C
Programmation possible : start time, programmes ...

FONCTIONNEMENT

Alimentation : 230 V-50 Hz / 24 V-50 Hz
Conso. max. : 0,75 A (18VA)

Protection des surtensions à 4kV
Bluetooth® Smart 4.2 Low Energy
Communication en radio LoRa™
Sauv. permanente de la programmation
Sauv. l'heure en cas de coupure secteur au moins 10h

DIMENSIONS

Largeur : 11 - 16 cm
Hauteur : 14,5 cm
Profondeur : 3,6 - 4,2 cm

* La connexion sur le fil bleu (sonde de pluie ou capteur à impulsion) permet d'agir localement sur le programmeur et sur les autres via MySOLEM.

+ 33 (0)4 67 59 24 25

solem.fr | commercial@solem.fr

ZAE La Plaine - 5, rue Georges Besse - 34830 CLAPIERS 